

Rekenmethode laagbouw voor de netbeheerder

Voor het bepalen van de fasevolgorde of de aansluitfase dient de hieronder beschreven methode te worden toegepast.

Stappen voor de berekening

1. Neem het huisnummer,
2. Zet de eventuele toevoeging om in een cijfer,
3. Tel de twee bij elkaar op,
4. Deel door 3,
5. Bepaal het restgetal,
6. Selecteer de juiste fasevolgorde uit tabel 2.

Huisnummer toevoeging omzetten in getal

Letters

A - D - G - J - M - P - S - V - Y = 1
B - E - H - K - N - Q - T - W - Z = 2
C - F - I - L - O - R - U - X = 3

Romeinse cijfers

I = 1 - II = 2 - III = 3 - IV = 4 - V = 5 - VI = 6 etc.

Overige

hs = 0 - bg = 0 - sous = 2

Uitkomst	Uitkomst op rekenmachine	Eénfase aansluiting	Driefasen volgorde
Rest = 0	...,0000	L1	L1, L2, L3
Rest = 1	...,3333	L2	L2, L3, L1
Rest = 2	...,6667	L3	L3, L1, L2

Tabel 2: Bepaling fase(volgorde) op basis van restgetal

Voorbeeld

Een woning met als huisnummer 16a:

1. huisnummer = 16
2. toevoeging a = 1
3. $16 + 1$ = 17
4. $17 / 3$ = 5,6667
5. rest = 2 of ...,6667 (bij gebruik rekenmachine)
6. Driefasen volgorde = L3, L1, L2

Huisnummer onbekend

Bij in aanbouw zijnde woningen zijn de huisnummers altijd bekend (dit is een voorwaarde voor het aanvragen van een aansluiting).

Bij onbemande objecten is het huisnummer vaak niet bekend. In dat geval wordt het dichtstbijzijnde huisnummer gebruikt voor de berekening.